



HER SER DU:

A = Fotocelle/skumringsbryter

B = Omformer 30W (opp til 75 led)

C = Omformer 8W (opp til 20 led)

D = Led lys 0,4 w (her har vi kald hvit og varm hvit)

E = 2 meter skjøtekabel (vi har og 6 m)

F = T-kobling



Monteringsrekkefølge: Omformer (ikke sett i stikkontakt) - fotocelle/skumringsbryter -2 m kabe - T kobling - LED LYS - 2 m kabel til neste stolpe - T kobling osv osv. (smart å gjøre i denne rekkefølge - da blir det rett)



*Planlegg hvor på stolpen du vil ha led lys, lag gjerne en mal du kan bruke til alle stolpene.

*Bruk så ett 20mm bor til å lage hull til led lys.

*Trekk så 2m kabel (A) igjennom overligger i gjerdet og sett på T kobling (C). Trykk led lys (B) inn i hullet og skjõt sammen med T koblingen . Gjør dette hele veien.

Ved montering av fotocelle/skumringsbryter plasser den på et "mørkt" sted som ikke påvirkes av lus fra vindu- - annen utebelysning etc.



NYHET

Vi har nå også topper med LED lys. De har samme koblinger som sidemontert LED. Og passer derfor på samme Tkoblinger og sjøtekabler. 1,0 watt , WW (varm hvit)